



Mobilhouse

Drift:

El-installationerne er udført i henhold til gældende regler for kantine og omklædning/bade faciliteter, og må kun anvendes til dette formål.

I lys installationerne må en stikkontakt maksimalt belastes med 13A.
Installationerne er forsynet med HPFI-relæ og automatsikringer.

Hvis en automat-sikring udløses må den maksimalt prøve indkobles en gang, hvis fejlen ikke umiddelbart kan lokaliseres og fjernes skal aut. el- installatør tilkaldes.

Hvis HPFI-relæet udkobler, må der foretages en prøve indkobling. Hvis relæet igen udkobler afbrydes alle gruppe afbryder og relæet indkobles igen, hvis relæet stadig udkobler er der fejl i relæet, ellers indkobles grupperne en af gangen. Når den fejlramte gruppe indkobles udkobler HPFI-relæet igen. Den fejlramte gruppe afbrydes igen, og der kan sættes spænding på resten af installationen. Aut. el-installatør tilkaldes for at lokalisere fejlen på gruppen.

Test knappen på HPFI-relæet SKAL anvendes mindst to gange om året.

Der er i henhold til reglerne jordben i alle stikkontakter og lampeudtag.

Alle el- apparater som ikke er mærket med dobbelt isolerings mærkat skal tilsluttes med dansk tre polet stikprop.

Enheden er monteret med godkendte lampeudtag, disse må ikke fjernes.

Lægmand må ophænge lamper i fastmonterede lampeudtag.

I lampeudtagene forbindes blå leder til klemme N, brun leder til klemme M1, evt. grøn/gul ledning må kun forbindes til klemmen med jordmærket.

Vedligehold:

El- installationen kræver ikke egentlig vedligeholdelse, men visse ting bør/skal efterses.

1. Gruppe tavle bør efterses af en el-fagmand for varmegang en gang om året.
2. HPFI-relæets testknap SKAL betjenes mindst to gange om året. Relæet skal momentant koble ud, når der trykkes på testknappen.
3. Afbrydere og stikkontakter tåler ikke vand. Rengøring af tangenter på afbryderne og stikkontakter må foretages med en hårdt opvredet rengørings klud.